



PRODUCT-DETAILS

PSTX170-600-70

PSTX170-600-70 Softstarter - 170 A - 208 ...
600 V AC



Información General

Alias comercial global	PSTX170-600-70
Tipo de producto extendido	PSTX170-600-70
Código de producto	1SFA898111R7000
Designación de tipo ABB	PSTX170-600-70
EAN	7320500501436
Descripción corta	PSTX170-600-70 Softstarter - 170 A - 208 ... 600 V AC

Los arrancadores suaves de ABB aumentan la vida útil del motor, ya que lo protege contra el estrés eléctrico. Para ello, le permiten optimizar las corrientes de arranque que con métodos de arranque convencionales ejercen mucho estrés sobre el motor. Aprender a utilizarlos y su funcionamiento es sencillo, por lo que ahorrará tiempo de ensamblaje y de puesta en marcha. Con todo lo que necesita en una sola unidad, desde el contactor de derivación a la protección contra sobrecargas, un solo arrancador suave constituye una solución de arranque compacta y completa. Además, con muchas funciones específicas para aplicaciones, los arrancadores suaves de ABB pueden ayudar a incrementar la productividad. Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicación de motores de 3 A a 2160 A.

Descripción larga La referencia 1SFA898111R7000 concretamente, se trata de un/a arrancador progresivo.

Sus características son:
 Corriente de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 170A, Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208 - 600 V, Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar de 230 V: 45kW, Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar d 400 V: 90kW, Potencia nominal de motor trifásico de raíz 3, de 230 V: 90kW, Potencia nominal de motor trifásico de raíz 3, de 400 V: 160kW, Función: Motor de arranque de inversión, Puenteado interno, Con visualizador, Regulación del par, Temperatura ambiente nominal sin reducción de potencia: 40°C, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 100 - 250 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 100 - 250 V, Tipo de tensión de accionamiento: CA.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 pieza
Código arancelario	85371091

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC132012C0201
Instrucciones y manuales	1SFC132428M0201
Instrucciones y manuales (parte 2)	1SFC132081M0201
Instrucciones y manuales (Parte 3)	1SFC132060M0201
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Diagrama de cableado	N/A

Dimensiones

Ancho del product	199 mm
Alto del producto	377 mm
Largo del product	283 mm
Peso del product	8.9 kg

Técnica

Tensión nominal de operación	208 ... 600 V AC
Tensión nominal de alimentación de control (U _s)	100 ... 250 V AC
Tensión nominal del circuito de control (U _c)	24 V DC
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz Main Circuit 50 / 60 Hz
Potencia operativa nominal - Conexión en línea (P _e)	(230 V) 45 kW (400 V) 90 kW (500 V) 110 kW
Corriente nominal de funcionamiento - Conexión en línea (I _e)	170 A
Potencia operativa nominal - Conexión Delta interior	a 230 V 90 kW a 400 V 160 kW a 500 V 200 kW
Corriente nominal de funcionamiento - Conexión interior en triángulo	300 A
Factor de servicio en porcentaje	100 %
Protección contra sobrecargas	Built-in electronic overload protection
Sobrecarga electrónica integrada	Yes
Capacidad de arranque a la máxima corriente nominal I _e	4xI _e for 10s
Tiempo de rampa	1 ... 120 second [unit of time]
Tensión inicial durante el arranque	10 ... 99 %
Rampa especial de bajada de tensión	100 ... 10 %
Función de límite de corriente	1.5 ... 7.5 xI _e
Interruptor para la conexión interior del Delta	Si
Relé de señal de marcha	Si
Relé de señalización de derivación	Si
Relé de señalización de averías	Si
Relé de señal de sobrecarga	Si
Salidas analógicas	0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
Indicación de la señal de preparado para el arranque/espera ON (LED)	Green
Indicación de señal en marcha R (LED)	Green
Protección de indicación de señales (LED)	Amarillo
Fallo de indicación de la señal (LED)	Red
Comunicación	Modbus-RTU; Modbus-TCP; Ethernet-IP; EtherCAT; DeviceNet; CANopen; Profibus; Profinet; BACnet-IP; BACnet-MSTP
Grado de protección	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP00

Tipo de terminal	Circuito Principal: Bares
Capacidad de conexión del circuito principal	Diámetro del orificio 8.5 mm
Conexión del circuito de control de capacidad	Rígido 1 x 2.5 mm ²
Conexión del circuito de suministro de capacidad	Rígido 1 x 2.5
Par de apriete	Main Circuit 14 N·m
Tipo de producto principal	PSTX170
Función	<p>Auto phase sequence detection</p> <p>Automatic restart</p> <p>Current limit</p> <p>Current limit ramp</p> <p>Dual current limit</p> <p>Dynamic brake</p> <p>Electricity metering</p> <p>Electronic overload Time-to-cool</p> <p>Emergency mode</p> <p>Event log</p> <p>Full voltage start</p> <p>Jog with slow speed, forward and reverse</p> <p>Keypad password</p> <p>Kick start</p> <p>Limp mode with two-phase motor control if one set of thyristors is shorted</p> <p>Motor heating</p> <p>Pre-start function</p> <p>Pump cleaning</p> <p>Real time clock</p> <p>Sequence start</p> <p>Soft start with torque control</p> <p>Soft start with voltage ramp</p> <p>Soft stop with torque control</p> <p>Soft stop with voltage ramp</p> <p>Stand still brake</p> <p>Start reverse (external contactors)</p> <p>Thyristor runtime measurement</p> <p>Torque limit</p> <p>Voltage sags detection</p>
Función de protección	<p>Bypass open protection; Current imbalance protection; Current underload protection; Dual overload (separate overload for start and run); Earth fault protection / ground fault protection; Electronic overload protection, EOL; Extension IO failure protection; Fieldbus failure protection; HMI failure protection; Locked rotor protection; Max number of starts/hour; Over voltage protection; Phase reversal protection; Power factor underload protection; PT-100 connection; PTC connection; Too long current limit protection; Too long start time protection; Under voltage protection; User defined protection; Voltage imbalance protection</p>
Warning Details	<p>Current imbalance warning; Current underload warning; Electronic overload Time-to-trip; EOL warning; Faulty fan warning; Locked rotor warning; Motor runtime limit warning; Over voltage warning; Phase loss warning (for standby); Power factor underload warning; Short circuit warning (for Limp mode); THD(U) - Total Harmonic Distortion warning; Thyristor overload warning (SCR); Under voltage warning; Voltage imbalance warning</p>

Técnica UL/CSA

Potencia nominal UL/CSA	(200 ... 208 V AC) Three Phase 50 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 60 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 125 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 150 Hp
Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA	Main Circuit 600 V
Par de apriete UL/CSA	Main Circuit 123.9

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +60 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
----------------------	--

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006481
Información sobre RoHS	2CMT2022-006500
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006524
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC	CN: CQC2014010304744407 / SE: CQC2014010304724379
Declaración de conformidad - CCC	CN: 2020980304001092 / SE: 2020980304001485
Declaración de conformidad - CE	2CMT005209
Certificado DNV	TAE000087N

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Ancho	263 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	323 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	454 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	10.4 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500501436
Embalaje Nivel 1 Unidades	caja 1 pieza

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	Q
ETIM 7	EC000640 - Soft starter
ETIM 8	EC000640 - Soft starter
ETIM 9	EC000640 - Soft starter
Clase electrónica	V11.0 : 27370907
UNSPSC	39121521
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4740 >> Soft starter

Categorías

Convertidores de frecuencia → Softstarters → Arrancadores suaves → PSTX Softstarters → PSTX170

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Softstarters → Arrancadores suaves → PSTX Softstarters → PSTX170

